

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
MRGAPW	APW3010		ページ1で実際のページ長が書式長を超えた。	プリントファイルとAPWの用紙長が一致しているか？
印刷	CPA5201	99	装置xxxでハードウェア障害が起こった。	プリンターの電源オンを確認 STARTになっているか？
通信	CPA5902	99	制御装置が接続していない。呼出し要求が正常に実行されなかった。	相手側の回線ビジーになっていないか？ 注意:CLで実行の場合、MSGWにはならずICFWのままになる。
SBMJOB	CPC1249	50	ライブラリーリストのライブラリーが認可されていない。	ライブラリーリストに指定されているライブラリーの権限を確認する。
	CPD1616	40	ユーザー・プロファイルxxxxxには認可されていない。	指定したユーザープロファイルに対して*USE権限があるか？
OPNQRYF	CPD3131 NEW	30	*EQ関数のオペランドが正しくない。	DDSとOPNQRYFで定義しているデータ属性が一致しているか？
SAVRSTOBJ	CPFAD8D	20	操作時にエラーが起こった。	警告メッセージですが以下の原因が考えられます。 作成日付が異なる。 所有者が異なる
RTVCLSRC	CPF0566 NEW	40	xxxxxのCLプログラムxxxxxのソースを使用することができない。	ALWRTVSR(*YES)になっているか？
GO POWER	CPF1E23	40	電源スケジュールまたは終結処置オプションは別のユーザーが使用中である。	QSYSSCD(自動電源スケジューラー)が実行中かもしくはMSGWになっていないか？
サインオン時	CPF1110	50	ワークステーションが認可されていない。	端末のアクセス権限を確認する。
	CPF1164	0	ジョブxxxxxが終了した。終了コードは50	ENDSBSで強制終了されていないか？
サインオン時	CPF1393	70	サブシステムがユーザープロファイルを使用できなくした。	パスワードエラーになっていないか？
電源障害	CPF1816	80	xxxxxxxxxにシステムの通常電源の障害が起こった。	UPSから電源障害の信号を受信。停電時にこのメッセージが表示される。
CHGLIBL	CPF2110	40	ライブラリーが見つからない。	ライブラリーは存在するか？ 権限もチェックする。
	CPF2526	50	ジョブメッセージ待ち行列を拡張することができない。	永くループしていないか？ JOBMSGQFLを*WRAPにする。
CPYF	CPF2816	40	空のメンバーはコピーされなかった。	REPLACEモードで入力ファイルは空になっていないか？
CPYF	CPF2877	30	CRTFILE(*YES)の場合に TOFILE パラメーターに *LIBL を使用することはできない。	OUTFILEに、ライブラリーが指定されているか？
CLRPFM	CPF2909	40	ファイルxxxxxのメンバーxxxxxの消去中にエラー	他のジョブで使用していないか？
RGZPFM	CPF2981	40	xxxxxは再編成されなかった。	データ件数が0件になっていないか？
RGZPFM	CPF3130	40	メンバーはすでに使用中である。	WRKOBJLCKで使用中ジョブがないか？ 論理ファイルが損傷していないか？
CLRPGM	CPF3137	40	メンバー *N の消去、初期設定、またはコピーの権限がない。	*ALL権限があるかチェックする。
CLRPFM	CPF3156	40	ファイルが使用中である。	WRKOBJLCKで使用しているジョブを調査する。
CRTDUPOBJ	CPF3164	40	データをコピーすることができない。	入力ファイルが他で使用されていないか？
DLTF	CPF3219 NEW	40	xxxxxのファイルxxxxxのファイルまたはメンバーを削除することができない。	論理ファイルが接続されていないか？をチェックする。
スプールコピー	CPF33E0 NEW	40	不完全な属性のセットが指定された。	API QUSRSPLA (SPLA0200)のサイズは十分か？
CPYSPLF	CPF3311	40	コピー要求が正常に実行されなかった。	IGCA=*YESになっているか？
印刷	CPF3377	20	書出しプログラムは印刷を停止した。	印刷不能文字がないか？
印刷	CPF3475	20	書出しプログラムxxxが正しくない印刷データを見つけた。	1インチ当たりの文字数(CPI)を正しく指定しているか？
STRSST	CPF366C	40	ユーザー・プロファイルが使用不可になっています。	DSTユーザーのパスワードエラーが発生したため。 以下の手順で復旧する。 QSECOFRでサインオンし、CHGDSTPWD PASSWORD(*DEFAULT) 手動IPL DSTユーザーにQSECOFR(パスワードも同じ)を入力 パスワードの変更要求が来るので変更を行う。
SAVLIB	CPF3701	20	xxxxxのオブジェクトは保管され、xxxxのオブジェクトは保管されなかった。	保管されなかったオブジェクトがあるのでジョブログで確認する。

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
RSTOBJ	CPF3743	30	ファイルを復元、表示またはリストすることができない。	ターゲットリリースは正しいか？
ファイルOPEN時	CPF4102	40	メンバー*Nを含むファイルxxxxがライブラリーに見つからない。	DSPFDでメンバー数を確認する。Oになっていないか？
CHKTAP	CPF4120	70	装置TAP01の装置チェック	別媒体でもエラーがでる場合は、テープ装置のエラーが考えられる。
プログラム実行時	CPF4128	40	必要なオブジェクトを割り振ることができない。	WRKOBJLCKで使用しているジョブを調査する。
ファイルOPEN時	CPF4131	40	レベルチェックが起こった。	ライブラリーリストが間違っていないか？ DB仕様書内で他の物理ファイルをみていないか？ 同オブジェクトがライブラリーリスト内に存在しないか？ 物理ファイル自体のレベルチェックエラーになっていないか？
	CPF4826	40	媒体エラー	
	CPF5006	30	レコードが見つからない。	
	CPF5018	30	ファイルの最大サイズに達した。	
	CPF5025	30	*START または *END を超えて読み取りが試みられた。	
	CPF5026	30	このメンバーのアクセス・パスの中の重複キー	
	CPF5027	30	他のジョブによってレコードが使用中	ジョブログに、「レコード nnnn がジョブ xxxxx/yyyy/zzzz で使用中。」と表示されていれば相手のジョブを終了させてもらう。
	CPF5028	30	レコード・キーが変更された	
	CPF5029	30	データ・マッピング・エラー	
	CPF502B	30	トリガー・プログラム内のエラー	
	CPF502D	30	参照制約違反	
	CPF5030	30	メンバーの部分損傷	
	CPF5031	40	レコード・ロックが最大数を超えた	
	CPF5032	30	レコードはすでにジョブに割り振られている	
	CPF5033	30	選択 / 除外エラー	
	CPF5034	30	別のメンバーのアクセス・パスに重複キーがある	
	CPF5035 NEW	10	データマッピング・エラー	DBCSフィールドにシフトイン、シフトアウトコードが対で存在するか？ NULLデータがないか？
	CPF503A	30	参照制約違反	
	CPF5040	30	除外されたレコードが取り出されなかった	
	CPF5072	30	メンバー内で結合基準が変更された	
	CPF5079	50	コミットメント制御の資源の限界を超えた	
	CPF5084	30	コミットされていないキーに対する重複キー	
	CPF5085	30	別のアクセス・パスのコミットされていないキーが重複している	
	CPF5090	30	固有アクセス・パスが正しくないため追加または更新が阻止された	
	CPF5097	30	キー・マッピング・エラー	
	CPF5908	0	回線xxxxの制御装置xxxxが接続された。(2分おきに出力される)	PCOMのACGファイル内「RETRY_LINK_ON_DISCONNECT=0」に変更する。
CHKTAP	CPF6720	99	まちがったボリュームが見つかった(CPA0701で応答待ち)	正しいテープがセットされているか？
SAVLIB/SAVOBJ	CPF6760	40	装置xxxxxが作動可能でない。	テープが書き込み可能になっているか？
	CPF8111	40	ファイルxxxxx メンバーxxxxx に損傷がある。	なんらかの理由でファイルに損傷があった場合や、DBファイルとQADBXREFとの整合性が取れていない場合、RCLSTGコマンドを実行することで、正常なファイル情報を元に、破損したQADBXREFを復旧させることができる。
	CPF8198	80	損傷のあるオブジェクトが見つかった。	DSPOBJD DETAIL(*FULL) OUTFILE(*OUTFILE)で損傷オブジェクトに0以外のフラグが立っていないか？

操作	メッセージID	重大度	メッセージ	確認事項/対応方法
SAVRSTLIB	CPF8911	40	通信障害が起こった。セッションは開始されませんでした。	ターゲット側のジョブログ(QEZJOBLOG)を確認する。
パススルー時	CPF8933	40	指定したロケーションへの経路が見つからない。	ターゲットシステムが立ち上がっているか？ 制御装置がONになっているか？
	CPI0964	80	バッテリー低下状態になっている。	UPSのバッテリー残量をチェックする。
	CPI0973	80	バッテリー低下状態はもう存在していない。	バッテリーが充電されると表示される。(正常な状態である。)
	CPI0999	80	記憶域ディレクトリーの限界値に達した。	使用済みディスク領域自体ではなく、ディスク空間を管理するシステム領域が容量の90%を超えたために出たエラーです。記憶域ディレクトリーはユーザーがしきい値を変更したり現在の使用量を見たりすることは出来ません。IPLを実施するか、STRDSKRGZ TIMLMT(*NOMAX)を実行して下さい。
WRKJOBSCDE	CPI1141	30	ジョブ・スケジュール項目xxxxのジョブが投入されなかった。	WRKJOBSCDEで指定したメッセージキューを参照する。(通常は実行ユーザープロファイル)
SAVLIB	CPI1466	10	ジョブで多数のロックが保留される。	バックアップ(SAVLIB/SAVOBJ)であれば問題ない。
画面表示時	CPI4003	30	出力のDBCSが正しくない。	タイプOフィールドで、シフトインまたはシフトアウトが欠落していないか？
	CPI1468	80	システム作業制御ブロック・テーブルが容量に近づいた	ジョブテーブルの使用率が90%を超えた。 不要のスプール削除する。
SNADS起動時	CPI93B0	50	QZDSTRUP のソフトウェアの問題 データ が記録された。	ジョブログを確認する。権限関係のエラーが発生している可能性があります。
	CPP1604	90	**注意** 切迫したDASD障害	CEをCALL
	CPPEA03	99	**注意** ハードウェア保守会社に連絡してください。	WRKDSKSTSでミラーリングがペンディングされていないか？
	CPPEA13	70	**注意** ハードウェア保守会社に連絡してください。	ディスク制御装置で持っているバッテリーの残量が100日を切った場合に、このメッセージが出力されます。 システムは停止することはありませんが、パフォーマンスが低下するのでバッテリーを交換した方がいいです。
PGM実行時	MCH0601	40	空間オフセットが範囲外になっている。	テーブルオーバーしていないか？ サブプロをCALLしている場合、パラメータ数、サイズは一致しているか？
PGM実行時	MCH0802	40	渡されたパラメータの合計が必要な数と一致しない。	呼び出し元と呼び出し先のパラメータの数、桁数をチェックする。
PGM実行時	MCH3601	40	ポインターが参照された位置に設定されていない。	APIで指定しているデータとデータ長が一致しているか？
SAVSYS時	MCH4601	60	ユーザー・プロファイルの記憶域限界がオーバーフローしました。	CHGUSRPRFでMAXSTGを拡張するか*NOMAXにする。
PGM実行時	MCH6801	40	オブジェクト・ドメインまたはハードウェア記憶装置保護違反	
PGM実行時	RPG0121	99	配列の指標が正しくない。	添え字の値をチェックする。
PGM実行時	RPG1216 RPG1217	99	OPEN の過程でエラー・メッセージ CPF4101 が出された。	ライブラリーリストにライブラリーが抜けていないか？ ファイルが存在するか？
PGM実行時	RPG1255	99	セッションまたは装置エラーが起こった。	サブファイルを書き出した時に、SFRCDNBRにレコード番号がセットされているか？
RPG実行時	RPG1299	99	CPF5134 入出力エラーが検出された。	権限エラーになっていないか？
ILE RPG実行時	RNQ0211	99	プログラムまたはプロシージャーを呼び出し中にエラーが起こった。	ライブラリーリストにライブラリーが抜けていないか？ 呼び出しているプログラムが存在するか？
ILE RPG実行時	RNQ1216	99	ファイルのOPEN中にエラーメッセージCPF4131が表示された。	レベルチェックエラーになっていないか？
JCA手順実行時	EVX2060	0	制御装置記述に接続されている装置が存在しません。	装置記述が存在するか？ 制御装置とつながっているか？
JCA手順実行時	EVX2022	0	回線 xxxxが使用中です。	GRTUSELINコマンドを実行する。